

Ableseanleitung Stromzähler Gewerbe / Industrie ZMB 310/410 CT...

ZMB310/410



Elektronischer Zähler mit TARIGYR 416

Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde

Bei den Wirk- und Blindstrom Kombinationszählern mit dem TARIGYR T416-Tarifteil können Sie sich eine Vielzahl von Informationen anzeigen lassen. Zum besseren Verständnis geben wir Ihnen dazu einige Hinweise:

Hält man die Abruftaste gedrückt, springt die Anzeige von Hauptwert zu Hauptwert und überspringt die gespeicherten Vorwerte.

Wird die Abruftaste nicht mehr gedrückt, kehrt die Anzeige nach einer Minute in den normalen Betriebszustand zurück.

- Bezeichnet den momentan aktiven Tarif

Für die Anzeigenerklärung wenden Sie bitte das Blatt

Normale Betriebsanzeige

Kennziffer	Wert, Beispiel	Einheit	Bedeutung
4.1	05 123.4	min kW	Die abgelaufene Zeit und die höchste Leistung innerhalb der aktuellen Registrierungsperiode (15')

Abrufanzeige auf Tastendruck

Kennziffer	Wert, Beispiel	Einheit	Bedeutung
F	00		Fehlermeldung (Code 00 = kein Fehler)
0.0	50000		Zählernummer (Entspricht dem Zählerschildchen)
1	07		Anzahl Rückstellungen
2.1	12345.6	Σ MAX kW	Kumulierte maximale Leistung
6.1	034.4	MAX kW	Maximale Leistung seit letzter Rückstellung
6.1	02.06.17	MAX JJ.MM.TT	Datum der aktuellen maximalen Leistung
6.1	10.30	MAX	Zeit der aktuellen maximalen Leistung
6.1.M	035.5	MAX kW	Maximale Leistung des angegebenen Vormonats M steht für die Monatsnummer die bei jeder Rückstellung vergeben wird (01 = Januar, 02 = Februar etc)
6.1.M	02.05.15	MAX JJ.MM.TT	Datum als diese maximale Leistung erreicht wurde
6.1.M	11.12	MAX	Zeit als diese Maximale Leistung erreicht wurde
8.1	0044589	kWh	Stand Wirkenergie Hochtarif
8.1.M	0044465	kWh	Stand Wirkenergie Hochtarif, Speicher Vormonat M
8.2	0022265	kWh	Stand Wirkenergie Niedertarif
8.2.M	0022158	kWh	Stand Wirkenergie Niedertarif, Speicher Vormonat M
9.1	0005678	kvar	Stand Blindenergie Hochtarif
9.1.M	0005562	kvar	Stand Blindenergie Hochtarif, Speicher Vormonat M
9.2	0003466	kvar	Stand Blindenergie Niedertarif
9.2.M	0003385	kvar	Stand Blindenergie Niedertarif, Speicher Vormonat M
8.0	0066854	Σ	Total Summe Wirkenergie 8.1 + 8.2 (ist nicht auf jedem Zähler sichtbar)
9.0	0009144	Σ	Total Summe Blindenergie 9.1 + 9.2 (ist nicht auf jedem Zähler sichtbar)
10.M	02.05.24	JJ.MM.TT	Datum der Rückstellung im Monat M
10.M	23:55		Zeit der Rückstellung im Monat M
11	15.23.05		Aktuelle Tageszeit
12	02.06.17	JJ.MM.TT	Aktuelles Datum